



Specificaties Ledvance LED Decor Spot Firefly Staal Zwart 11.2W 1000lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer    | 250852                                  |
| EAN              | 4058075838079                           |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | DECOR SPOT FIREFLY 4X2.8W 827 E14 Black |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 15000                                   |

## Technische Informatie

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Technologie             | Fixture Retrofit            |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                     |
| Dimbaar                 | Nee, niet dimbaar           |
| Aantal benodigde lampen | 4                           |
| Lumen per watt          | 89                          |
| Kleurcode               | 827 Zeer Warm Wit           |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 2700 Zeer Warm Wit          |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                         |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                |
| Powerfactor             | >0.40                       |
| Kantelbaar              | Ja                          |

Montage

Plafond

## Armatuur Informatie

---

Armatuur Aansluiting                      Schroefloze terminal

IP-Waarde                                      IP20 - Bijna stofdicht

Bedrijfstemperatuur                      -20 to +40

Kleur Armatuur                              Zwart

Behuizing                                      Steel

Kleur behuizing                              Zwart

## Afmetingen

---

Lengte (mm)                                  825

Breedte (mm)                                  105

Hoogte (mm)                                  176

## Sensor Informatie

---

Sensortype                                      Geen sensor